



GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA, ALTA POTENCIA, 8,000 W



CÓDIGO: **15345**

CLAVE: **GEN-80X**

CARACTERÍSTICAS

- Motor OHV enfriado por aire, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Ruedas y mango abatible para su fácil transportación y almacenamiento
- Sensor de nivel bajo de aceite, medidor de gasolina y voltímetro integrado
- 4 Salidas 120 V , 1 salida 240 V, protector térmico de sobrecarga e interruptor de ignición con llave

*La cosmética del producto puede variar.

*El contenido de la ficha técnica está sujeto a cambios sin previo aviso.

USOS


- Fuente de energía eléctrica portátil para uso recreativo, emergencia o uso doméstico

CUIDADOS


- Ciclo de trabajo continuo a potencia nominal: 30 minutos de descanso por tanque consumido
- No encenderlo sin aceite. Utilice aceite para motor a 4 tiempos. Se recomienda SAE 10 W/30 para uso general a cualquier temperatura




GARANTÍA • WARRANTY
1
YEAR • AÑO




Motor OHV
a 4 tiempos de
alto
desempeño




Fácil
almacenamiento
y transporte con
ruedas y mango
abatible




Voltímetro
electromecánico



Arranque
manual
(cuerda
retráctil)




Receptáculo
monofásico




Receptáculo para
carga de batería



Receptáculo
240V CA



Ruedas de eje
lateral



Ruedas de eje
lateral

ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

Máxima salida de carga

8,000 W

Salida nominal

7,500 W

Tensión

120 / 240 V

Frecuencia	60 Hz
No. de fases	2
Corriente máxima (por fase)	33 A
Nivel de ruido	97 dB
Altura	125 cm
Ancho	67.6 cm
Largo	70 cm
Peso	94.5 kg
Empaque	Caja

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Potencia nominal	15 HP (11,185W)
No. de tiempos	4
Cilindrada	420 cm ³
Velocidad sin carga	3,750 rpm
Combustible	Gasolina
Capacidad del tanque	28 L
Arranque	Eléctrico y manual
Duración del tanque	10 h = 28 L de combustible

INCLUYE

- 2 Llantas**
- 2 Patas de apoyo**
- 1 Embudo**
- 1 Manguera**
- 1 Bolsa de tornillería**
- 1 Llave para bujía**

2 Llaves españolas

1 Desarmador
